



A⁶STRA

Terminaux analogiques 6710a, 6730a,

La gamme de postes analogiques professionnels Aastra 6700a est une gamme de postes de nouvelle conception. Lors de la conception, nous avons pris en compte les besoins terrains notamment sur l'alimentation électrique (pas de bloc secteur, pas de pile) et sur les usages. Cette gamme s'appuie sur le design plébiscité de notre gamme de postes SIP 6700i. Cette gamme convient aussi bien aux TPE/PME classiques qu'aux hôtels et aux hôpitaux.

Elle est composée des postes suivants :
Aastra 6710a et 6730a. et d'un accessoire pour
améliorer le déploiement sur un mur de ces terminaux.

Aastra 6710a

L'Aastra 6710a est un téléphone analogique alimenté en ligne par l'iPbx (carte analogique) auquel il est connecté. Ce téléphone est conçu pour une utilisation facile dans le cadre professionnel. Les appels peuvent être gérés via le combiné, via un casque ou en main libre avec une excellente qualité vocale.

Caractéristiques et fonctions :

- Appel main-libre ou via casque disponible
- Touche Libération : lorsque le combiné est décroché, l'appui sur cette touche permet de traiter un autre appel. Pendant le décroché par kit mains libres ou casque, l'appui sur cette touche permet de raccrocher
- Touche Bis : permet de rappeler le dernier numéro appelé.
- Touche Flash : gestion de la mise en garde / du double appel.
- Ecoute amplifiée via le haut-parleur.

Réglage du volume :

- de la sonnerie selon 3 niveaux : élevé, bas, silence,
- du haut-parleur pour la fonction main-libre selon 8 niveaux (de 1 à 8),
- du combiné selon 4 niveaux (de 1 à 4),
- du casque selon 4 niveaux (de 1 à 4),

- 1 LED : la LED s'allume chaque fois que la ligne est prise (par le combiné, en mode mains libres ou en mode casque)

4 touches avec LED pour :

- Prise de ligne sans décrocher : en mode main-libre ou en mode casque. Dans ce cas, la LED associée à la touche s'allume.
 - Musique d'attente, mise en garde : lors d'une communication en cours, l'appui sur la touche « musique d'attente » permet de mettre le correspondant en attente (LED allumée) - il entend alors la musique d'attente ; et de le reprendre par appui sur cette même touche (LED éteinte)
 - Coupure micro : lors d'une communication en cours, l'appui sur la touche « coupure micro » permet de couper le micro (LED clignotante). De même, pour parler de nouveau à son correspondant il suffit d'appuyer sur cette même touche (LED éteinte).
 - Message en attente : la touche de Message en attente (Message Waiting Memory) elle permet de mémoriser le numéro de la boîte vocale associée à l'utilisateur. Lorsqu'un message est en attente dans la boîte vocale, la LED de message en attente est rouge allumée ou clignotante (configurable et suivant disponibilité cartes sur iPbx). Un appui sur cette touche permet d'appeler sa boîte vocale.
- 8 touches mémoire : elles permettent une numérotation rapide de numéros mémorisés (grâce à la touche de sauvegarde).
 - 8 mélodies de sonnerie disponibles
 - Réglage du flashing (300ms par défaut).
 - 1 prise casque
 - Montage mural possible grâce au kit mural disponible en option

Éléments livrés avec l'Aastra 6710a :

Le téléphone est livré avec un combiné et son cordon, des pieds pour une installation sur un bureau, le câble de raccordement téléphonique, des étiquettes pour les touches et le guide d'utilisation.



Aastra 6730a

L'Aastra 6730a est un téléphone analogique professionnel avancé, alimenté en ligne par l'iPbx (carte analogique) auquel il est connecté.

Il propose des fonctions comme la gestion des journaux d'appels, le réglage du volume, le message en attente, le verrouillage du poste.

Par ailleurs il est multi-langues (6 langues disponibles).

Caractéristiques et fonctions :

- L'écran LCD du poste comporte 3 lignes, la première ligne affichant les icônes de fonctions, le numéro de l'appelant voire son nom s'il est enregistré dans l'annuaire de l'A5000.
- Le contraste de l'écran peut être réglé
- Le pavé de touche de navigation permet de se déplacer dans les menus
- 1 LED pour sonnerie et appels manqués
- 4 touches avec LED
- Prise de ligne sans décrocher : en mode main-libre ou en mode casque. Dans ce cas, la LED associé à la touche s'allume
- Touche Raccrocher : lorsque le combiné est décroché, l'appui sur cette touche permet de traiter un autre appel. Pendant le décroché par kit mains libres ou casque, l'appui sur cette touche permet de raccrocher
- Touche Bis : permet de rappeler un numéro parmi les 5 derniers numéros appelés.
- Musique d'attente, mise en garde : lors d'une communication en cours, l'appui sur la touche « musique d'attente » permet de mettre le correspondant en attente (LED allumée) - il entend alors la musique d'attente ; et de le reprendre par appui sur cette même touche (LED éteinte)
- Coupure micro : lors d'une communication en cours, l'appui sur le touche « coupure micro » permet de couper le micro (LED clignotante). De même, pour parler de nouveau à son correspondant il suffit d'appuyer sur cette même touche (LED éteinte).
- Ecoute amplifiée via le haut-parleur.
- Touche Flash : gestion de la mise en garde / du double appel.
- 8 touches mémoire avec LED permettent de mémoriser jusqu'à 16 numéros afin d'effectuer une numérotation rapide de ces numéros.
- Message en attente : la touche de Message en attente permet de mémoriser le numéro de la boîte vocale associée à l'utilisateur. Lorsqu'un message est en attente dans le boîte vocale, la LED de message en attente est rouge allumée ou clignotante. Un appui sur cette touche permet d'appeler sa boîte vocale.
- Répertoire de 100 enregistrements max : il est possible de faire une recherche dans le répertoire, d'ajouter un nouveau numéro ou d'en supprimer un.
- Journal des appels :
 - Le journal des appels contient les 50 derniers appels émis et les 50 derniers appels reçus.
 - Il est possible de visualiser le journal des appels avec tous les appels ou de sélectionner les appels manqués, les appels répondus ou les appels émis.
 - Il est possible de supprimer un/plusieurs/tous les enregistrements du journal des appels.

Enregistrement d'un numéro de téléphone en mémoire ou dans le répertoire à partir du journal des appels :

- Il est possible de configurer une touche mémoire avec un numéro d'appel à partir du journal des appels.
- Il est possible de rappeler un correspondant à partir du journal des appels.
- Filtre sur le code zone : si le code zone a été configuré, il peut être filtré dans les premiers chiffres du numéro entrant.

Affichage de l'identification de l'appelant (nom + numéro de l'appelant) : à la réception d'un appel entrant, le numéro de l'appelant s'affiche sur l'écran LCD pendant 10 secondes.

• Journal d'appels

Les appels entrants enregistrés comportent le numéro et le nom de l'appelant, les date et heure de l'appel, la durée de l'appel et des icônes : icône d'appel répété, icône d'appel manqué, l'icône d'appel en absence et l'icône appel reçu.

Si le journal des appels reçus est plein, le prochain appel entrant remplacera le plus ancien enregistrement du journal (First in, first out). Après consultation des nouveaux appels manqués, l'icône « Nouvel appel » disparaît et

l'icône « Appel manqué » est affichée. Le journal d'appel est stocké dans le terminal.

Alarmes / réveils :

- Le réveil doit être réglé sur 24 H, HH/MM et le téléphone doit alors activer l'alarme dans les 5 secondes après que l'horloge locale ait atteint l'heure de réveil définie.
- La durée de l'alarme est de 10 minutes par défaut, mais elle peut être configurée à 5, 10, 15 ou 30 minutes.
- L'alarme peut être activée (ON) ou désactivée (OFF)

- 6 langues disponibles : anglais (langue par défaut), français, espagnol, allemand, portugais, néerlandais
- Verrouillage du poste par mot de passe : un mot de passe peut être configuré par l'utilisateur. Ensuite, il lui suffit d'entrer le mot de passe pour verrouiller / déverrouiller le poste. Les fonctions non accessibles lorsque le poste est verrouillé sont l'accès au répertoire téléphonique, aux touches programmables et aux paramètres critiques du téléphone.

- Réglage du volume de la sonnerie selon 3 niveaux : élevé, bas, silence,
- 8 mélodies de sonnerie disponibles.
- Réglage du flashing (300ms par défaut).
- Réglage de la date et heure. Le format de la date peut être configuré : MM/DD ou DD/MM ainsi que le format de l'heure : sur 12 heures ou sur 24 heures.
- Réglage du code zone selon une combinaison de 5 chiffres maximum.

- 1 prise casque
- Montage mural possible grâce au kit mural en option

Éléments livrés avec l'Aastra 6730a :

Le téléphone est livré avec un combiné et son cordon, des pieds pour une installation sur un bureau, le câble de raccordement téléphonique, des étiquettes pour les touches et le guide d'utilisation.



Comparatif des caractéristiques des Aastra 6700a

	Aastra 6730a	Aastra 6710a
Général		
Dimensions	H : 21 cm L : 18 cm	H : 21 cm L : 18 cm
Couleur	charcoal	charcoal
Signalisation	Analogique	Analogique
Nombre de lignes	1	1
Interface		
Ecran LCD	Ligne 1: icones de fonctions Ligne 2: 16 chiffres (7-segments) Ligne 3: 16 caractères (matrice de 5x7 points)	
Réglage du contraste de l'écran LCD	Oui	
Ecran LCD rétro-éclairé		
LED de signalisation d'appel	Oui	Oui
Touche main-libre	Oui	Oui
Touche coupure micro	Oui	Oui
Touche de mise en garde	Oui	Oui
Touche de libération	Oui	Oui
Touches de numérotation rapide (touches programmées)	Oui (8 touches - 16 numéros programmables)	Oui (8 touches - 8 numéros programmables)
Touche Bis	5 derniers numéros	Dernier numéro
Touches de navigation	Oui	
Mélodie de sonnerie	8	8
Volume de sonnerie	2 niveaux + muet	2 niveaux + muet
Coupure de sonnerie	Oui	Oui
Prise casque	Oui	Oui
Fonctions		
Configuration du flashing	100ms, 200ms, 300ms (default), 400ms, 600ms, 900 ms	100ms, 200ms, 300ms (default), 400ms, 600ms, 900 ms
Compatibilité avec des prothèses auditives	Oui	Oui
Numérotation DTMF	Oui	Oui
Appel entrant / signalisation d'appel entrant (MWI)	Non	Non
Affichage d'appel en attente	Oui	
Affichage de l'identification de l'appelant (Caller ID)	Signalisation FSK - Type 1 & 2	
Journal d'appels manqués + appels reçus	50 derniers appels	
Journal d'appels sortants	50 derniers appels	
Répertoire	100 enregistrements	
Durée d'appel	Oui	
Message d'accueil	Oui	
Horloge temps réel	Oui	
Réveil	Oui	
Langue d'affichage	6 langues	
Verrouillage du poste (code à 4 chiffres).	Oui, Les touches programmables et les paramètres critiques du téléphone sont verrouillables	